

# 正面

- Non lasciare la box incustodita
- Non usare il prodotto per scopi diversi dallo svapo
- Non usare la box se al tatto ti sembra eccessivamente calda
- Prenditi cura della tua box pulendo i contatti elettrici
- Prenditi cura della tua box pulendo la filettatura del connettore 510
- Non utilizzare questo prodotto se non sai come svapare in sicurezza
- Non usare il prodotto se danneggiato o se ti accorgi che non funziona normalmente
- Quando non le usi conserva sempre le batterie 18650 in una custodia
- Non mettere mai le batterie 18650 in tasca o libere in borsa. Le batterie potrebbero esplodere ferendoti e causando gravi danni alle cose. Steam Crave non è responsabile in queste circostanze.
- Titan PWM MOD monta 4 batterie 18650 collegate in serie-parallelo ed eroga al massimo 8,4 Volt! Per installare correttamente le batterie fai riferimento ai simboli "+ e -" stampati sul fondo del vano portabatterie. I poli positivi di due batterie vanno rivolti verso i connettori marchiati con i simboli "+", i poli negativi delle altre due batterie vanno rivolti verso i connettori marchiati con i simboli "-". Se non capisci queste indicazioni ti consigliamo di acquistare ed usare questo prodotto.

4



## Manuale utente per Steam Crave Titan PWM MOD

Grazie per aver scelto Steam Crave!

Per assicurarti di ottenere il massimo dalla tua nuova box, leggi attentamente questo manuale.

Se avrai bisogno di ulteriori informazioni, o per qualsiasi domanda relativa al prodotto ed al suo utilizzo, consulta il tuo rivenditore locale o contatta Steam Crave sul sito web: [www.steamcrave.com](http://www.steamcrave.com).

### Informazioni sul prodotto

Steam Crave Titan PWM MOD è progettata per essere una box molto potente. È perfettamente compatibile con grossi atomizzatori (RDA o RTA) con diametri da 30 mm a 41 mm, in particolare combacia a meraviglia con l'Aromamizer Titan 41mm RDTA. Questa box eroga molto rapidamente una grande potenza, è semplice da usare e grazie alle protezioni integrate è molto sicura.

La Titan PWM MOD usa 4 batterie 18650, 2 coppie in parallelo collegate in serie. Si può regolare la tensione di erogazione ed il display LCD mostra il voltaggio erogato, il valore di resistenza dell'atomizzatore, i Watt erogati ed il livello di carica delle batterie.

La Titan PWM MOD monta un affidabile connettore 510 di alta qualità, con pin flottante a molla che, con la sua escursione da 4,0 a 5,5 mm è in grado di adattarsi alla maggior parte degli atomizzatori.


1

# 反面

## Specifiche tecniche

- Il tempo di erogazione, da quando si preme il pulsante fire, è di appena 25 ms
- Protezioni integrate:
  - protezione contro le basse tensioni;
  - protezione contro i cortocircuiti;
  - protezione da prolungate pressioni del tasto fire;
  - protezione per evitare eccessive correnti di scarica;
  - protezione contro la scarica eccessiva delle batterie;
  - protezione contro aumenti di temperatura;
  - protezione contro l'inversione di polarità delle batterie.
- Taglio dell'erogazione dopo 10 secondi di pressione continuativa del tasto fire
- Rileva cortocircuiti per resistenze inferiori ai 0,06 Ohm
- Taglio dell'erogazione se la tensione delle batterie scende sotto i 5,6 Volt
- Massima potenza erogata 300W
- Correnti massime: in entrata 45 A, in uscita 60 A

## Istruzioni d'uso



2

## 1. Accensione / spegnimento

Premi rapidamente 5 volte il pulsante fire, il display mostrerà il logo Steam Crave e la box sarà operativa. Premi rapidamente 5 volte il pulsante fire, il display mostrerà la scritta "GOODBYE" e la box sarà spenta.

## 2. Regolazione della tensione

Ruota il pulsante fire per regolare la tensione erogata a passi di 0,1Volt

## 3. Blocco della tensione impostata

Premi rapidamente 3 volte il tasto fire per attivare e disattivare la protezione contro accidentali rotazioni del pulsante, che potrebbero modificare la tensione impostata.

## 4. Ora sai tutto quello che ti serve per iniziare a svapare in sicurezza!

## Avvertenze

- Questo prodotto deve essere usato da maggiorenni
- Questo prodotto è utilizzato a proprio rischio
- Questo prodotto è destinato ad utenti, con un'esperienza almeno triennale nell'uso di atomizzatori rigenerabili
- Utilizza questo prodotto esclusivamente con batterie di alta qualità, prodotte da marche note
- Non utilizzare questo prodotto con batterie deteriorate e in condizioni non ottimali
- Non lasciare le batterie inserite nella box quando non la utilizzi

3

60x85mm 105g铜版纸 两折页 左开